

★首次使用如無螢幕出現時，請先將"歸零"鍵按下，即可出現螢幕

朝日電工


特點

防雷突波指示燈

◆亮燈時，即表示通電中，突波保護功能正常。內藏突波吸收器能吸收雷擊及其他異常產生之高壓電流脈波，穩定電源供應，保護電器使用安全。

插座防火PC材質

◆插座採用PC耐熱塑料，不易燃燒起火。



多功能預約定時插座

◆3P×1+2P×1，可靈活的運用預約運作時間，便利又安全。

規格

品名：分接式電源組

驗證登錄：R63045

驗證型號：R-30

●使用電壓：AC 110V

●額定電壓：AC 125V

●額定容量：1650W

●額定電流：15A

●最大突波吸收電壓：2500V(1.2/50uS)

●最大突波吸收電流：1750A(8/20uS)

●最大突波吸收能量：35焦耳(J)(10/1000uS)

●主要成份：電線、防火ABS、塑膠

※若突波超出最大吸收量，突波吸收器將會毀損，即無法保護電器。

代理商：雙日電器有限公司

地址：台南縣仁德鄉民安路一段32號

網址：<http://www.double-sun.com.tw>

<http://雙日電器.tw>

E-mail：dousun@ms46.hinet.net

消費者服務專線：06-2601873

進口商：駿宇塑膠股份有限公司

地址：台南縣新市鄉國際路1-1號

電話：06-5993648

製造日期：2009年04月


產地：中國

●內附定時器使用說明書。

多功能預約電子式定時器

◆數位定時器，大螢幕數字顯示，讓你設定預約更便利，附有時鐘功能。

◆內置充電電池，在停電狀態下，設定之時間可保留記憶約1個月，不怕設定遺失。



刀片絕緣套

◆可防止因灰塵、溼氣累積而引發的微電流短路起火，安全更有保障。

接地線位置

◆接地線為特別設計，使用時務必連接上，預防漏電，更加安全。接地端子，限使用花線連接。

0A機器、電腦週邊、家電耗電量參考表			
音響之電腦	100W	電燈	200W
電鍋/熱水瓶	800W	微波爐	1100W
監視器	150W	烘碗機	300W
咖啡壺	800W	電熨斗	1200W
電腦	150W	列表機	400W
開飲機	300W	電磁爐	1200W
錄放影機	200W	電冰箱	500W
影印機	1000W	吹風機	1300W
電視	200W	吸塵器	700W
烤箱	1000W	電板燒鍋	1300W

※本表僅供參考，以產品上實際標示為準。



R-30E

分接式插座

PAT.201691

(圖片僅供參考，本產品以實物為主)



*首次使用時，建議請先插於插座上約8小時再設定時間。

*定時開(ON)/關(OFF)之設定:

1.第一組之開(ON)/關(OFF)之設定:

按下"模式/記憶"鍵兩次，螢幕呈現閃爍狀態，螢幕右上角出現"1"，右下角出現"ON"，此時即可按"小時"或"分鐘"，設置第一組通電時間，時間設定完成後再按下"模式/記憶"鍵，此時螢幕右上角出現"1"，右下角出現"OFF"，即為設定第一組之斷電時間。

2.當第一組之開(ON)/關(OFF)之設定完成後，按"設置"鍵進行第二組開(ON)/關(OFF)之設定，此時螢幕右上角出現"2"，

右下角出現"ON"，此時即可按"小時"或"分鐘"，設置第二組通電時間，時間設定完成後再按下"模式/記憶"鍵，此時螢幕右上角出現"2"，右下角出現"OFF"，即為設定第二組之斷電時間。

3.往後依此類推設置所需之組數，設定方法同上，最多可設定九組，而每組開/關狀態間隔最短需1分鐘，最長23小時59分。

4.設定完成所需之定時開/關後長按"模式/記憶"鍵約3秒螢幕右下角會出現循環標誌"↻"，即設定完成。(每天重複所設定之開/關)

5.取消循環設定:長按"模式/記憶"鍵約3秒即取消。

*****預約定時之插座孔為藍色插座*2個*****

可接2P*1及3P*1插頭之電器產品(1650W內之規格)

*****無預約定時之插座孔為灰色插座*2個*****

完全不受定時影響，可接2P*1及3P*1插頭之電器產品(1650W內之規格)

*定時器現在時間之設定:

1.按下"模式/記憶"鍵，螢幕呈現閃爍狀態，此時即可按"小時"或"分鐘"，設定目前之時間，設定好約3~5秒後螢幕停止閃爍，即完成現在時間之設定。